

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/agregat-ciagnikowy-30-kva-avr-wom-pradnica-linz-electric-p-298.html>



Agregat Ciągnikowy 30 kVA AVR WOM Prądnica LINZ electric

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sumera Motor

Opis produktu

Agregat Ciągnikowy 30 kVA AVR WOM Prądnica LINZ electric

Dane techniczne:		
PRO18SC/4 30kVA/400V		
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Moc znamionowa		30kVA~24kW
Moc maksymalna		33kVA~26,4kW
Napięcie		400V
Częstotliwość		50Hz
Cos φ		0,8
Natężenie		43 A
Prądnica		Samowzbudna, synchroniczna, AVR
Stopień ochrony		IP 23
NAPĘD		
Minimalna moc napędowa na WOM przy obciążeniu znamionowym i cos fi=0,8		40 KM
Obroty WOM		395 obr/min
Obroty prądnicy		1500 obr/min
Przekładnia		1 : 3,5
Sugerowana moc ciągnika		80 KM
INNE		
Wymiary		119x80x90 cm
Ciężar		210 kg
Wyposażenie standardowe		Gniazdo 400V, gniazdo 230V,

woltomierz,
częstościomierz,
wyłącznik
magnetotermiczny,
przekładnia w kąpielii
olejowej, osłona

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147