

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh-6001-p-1358.html>



Agregat Prądowórczy Jednofazowy Fogo FH 6001

Cechy **FG-FH6001**

Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW - mocy znamionowej 5,6 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy **HONDA GX390 o mocy 11 KM**, masa urządzenia nie przekracza **70 kg**. Prosta budowa i niezawodna konstrukcja to główne zalety tego modelu.

W naszej ofercie można znaleźć również modele z obniżonym poziomem hałasu i rozrusznikiem elektrycznym!

Dane techniczne:	moc maksymalna [kVA]	6.20
	moc znamionowa jednofazowa [kW~1]	5.60
	prąd znamionowy ~1 [A]	24.30
	napięcie znamionowe	230V - 50 Hz
	wymiary	790x580x505 mm
	ciśnienie akustyczne [db(A)]	97
	rodzaj prądnicy	Synchroniczna - +5/-10%
	stopień ochrony	IP 23
	waga [kg]	68
	silnik	Honda (benzynowy)
	typ silnika	GX390
	rodzaj paliwa	benzyna
	moc silnika [KM]	11
	moc silnika [kW]	8.20
	rozruch	ręczny
	pojemność zbiornika paliwa [L]	6.20
	zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]	2.70

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147