

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv-20000-cra-avr-p-1381.html>



Agregat Prądowórczy Trójfazowy Fogo FV 20000 CRA AVR

Cechy

FG-FV20000CRA

Opis produktu

Przenośny jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej - **16,5kW**, mocy znamionowej - **14,9kW**. Zasilany silnikiem B&S Vanguard generującym moc **31KM** z rozruchem elektrycznym i zbiornikiem paliwa o pojemności 19 litrów. Masa agregaty to ponad 170 kg,

Model z AVR - w ofercie mamy również inne modele!

Dane techniczne:

moc maksymalna [kVA]	19.50
moc znamionowa trójfazowa [kW~3]	17.50
moc znamionowa jednofazowa [kW~1]	7.20
prąd znamionowy ~3 [A]	25.40
prąd znamionowy ~1 [A]	31.30
napięcie znamionowe	400/230V - 50 Hz
wymiary	1200x730x930 mm
ciśnienie akustyczne [db(A)]	96
rodzaj prądnicy	Synchroniczna - AVR Digital +/-1%
stopień ochrony	IP 23
waga [kg]	290
silnik	B&S Vanguard
typ silnika	Vanguard 543477 - 31HPE
rodzaj paliwa	benzyna
moc silnika [KM]	31
moc silnika [kW]	23
rozruch	elektryczny
pojemność zbiornika paliwa [L]	60
zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]	6.50

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147